

Guide de choix des DRIVERS OSRAM

Pour garantir la durée de vie des Leds OSLON SSL 150 utilisées dans les luminaires de BATILEDS, l'alimentation doit impérativement être en **courant constant fixé à 350mA**.

| Nbrs de LEDS | Puissance (W) | Tension (V) | DRIVER ON/OFF | | GRADABLE SIMPLE | mode DALI |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------|-----------------|-----------|
| | | | OT 9 | OT 35 | OT 45 | OT 45 |
| 5 | 5,70 | 16,30 | OUI | NON | NON | NON |
| 10 | 11,40 | 32,60 | NON | OUI | NON | NON |
| 15 | 17,10 | 48,90 | NON | OUI | OUI | OUI |
| 20 | 22,80 | 65,20 | NON | OUI | OUI | OUI |
| 25 | 28,50 | 81,50 | NON | OUI | OUI | OUI |
| 30 | 34,20 | 97,80 | NON | NON | OUI | OUI |
| 35 | 39,90 | 114,10 | NON | NON | OUI | OUI |

Plusieurs luminaires BATILEDS peuvent être connectés au même driver en respectant:

- la puissance et la tension indiquées dans le tableau ci-dessus,
- la longueur maximale de câble données par les fiches techniques des drivers
- la connection des luminaires entre eux en **SERIE**

Dans le cas du gradable simple, la fonction "TouchDIM" du driver OT45 permet de varier l'intensité de 1 à 100% et de mémoriser l'éclairage choisi par double clic tout en utilisant un bouton poussoir classique.



[41 bis Avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - 04 78 67 56 71- www.batileds.com](http://www.batileds.com)